

INSTRUCTIVO CARGA SET NUEVA PLATAFORMA DIGITAL

Introducción: Desde el día 01/01/24, de acuerdo con la resolución EPRE N° 01/2022, se realiza una adecuación en la plataforma digital de carga y gestión para realizar el trámite de solicitud de estudio técnico (SET).

Información y documentación que se debe tener disponible ANTES de comenzar la carga:

Durante la carga de la SET, se le pedirán diversos datos y documentación, los cuales se deberán tener disponibles en formato digital, al comenzar la misma:

- **Numero de padrón municipal** (no es necesaria documentación, solo el número)
- **Número de expediente municipal** (no es necesaria documentación, solo el número)
- **acreditación de representante legal:** En caso de que el solicitante sea una empresa, S.A. o toda figura que requiera un representante legal, se deberá poseer dicha información.
- **Mapa Cartográfico a escala 1:50.000:** Que identifique la ubicación del Equipamiento de Generación / Almacenamiento, con toda la información que sea necesaria, incluyendo coordenadas geográficas.
- **Esquema unifilar eléctrico del Sistema de Generación / Almacenamiento:** Firmado por el Representante Técnico. Con esquema de conexiones en tableros con indicación de la capacidad nominal de los elementos de maniobra y protección previstos en la normativa vigente. Se debe indicar ubicación de tableros y medidores; ubicación del Sistema de Generación / Almacenamiento (ejemplo: paneles fotovoltaicos e inversores) potencia de generación instalada: tensión y corriente máxima en CC y AC.
- **Certificado de Habilitación del Representante Técnico:** Expedido por el Consejo o Colegio Profesional y Técnico de la Provincia de Mendoza correspondiente, por la labor desarrollada.
- **Certificados y características técnicas del equipamiento a instalar:** Datos del inversor, tipo de paneles fotovoltaicos, protecciones, otros.
- **Cuando la potencia de los Equipos de Acople sea igual o mayor a 1MW y tensión mayor o igual a 13,2 kV,** el Agente deberá tramitar el Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública ante el EPRE.

Debe agrupar en un archivo comprimido (zip) o unir pdf en caso de que sea más de un archivo por ítem

Carga de SET: se realiza a través del siguiente enlace:

<https://epremendoza.gov.ar/seleccion-plataforma/>

En la cual debemos ingresar en la siguiente opción



RECLAMOS y/o CONSULTAS

Se deberá ingresar en la siguiente opción para iniciar la carga:



Cuando se selecciona dicha opción, se deberá ingresar el nuevo usuario generador, mediante numero de NIC, el cual se obtiene de la factura de la empresa distribuidora, en la página web se muestra en que parte de la factura podemos obtener el NIC, correspondiente, también se solicitara un correo electrónico valido para iniciar el proceso de autenticación del usuario.

Una ves realizada la autenticación, se procede a realizar la carga en la plataforma mediante las siguientes pantallas:

DATOS SOLICITANTE

1 - Validar correo > 2 - Datos solicitante > 3 - Representante técnico > 4 - Ubicación del sistema > 5 - Información del Equipamiento > 6 - Modalidad de conexión > 7 - Carga de archivos > 8 - Revise su Información

Cargue toda su información, en el último paso podrá modificar/cargar/eliminar datos de la SET

Datos del solicitante

CUIT (Sin guiones) CUIT (Sin guiones)	Nombre y Apellido / Razón Social
Teléfono Teléfono	
Domicilio	Departamento Localidad Elige una opción
Suministro	Padrón municipal Expediente municipal <input type="checkbox"/> En trámite

[Siguiente](#)

En esta pantalla se deberán ingresar los datos solicitados, algunos de los cuales el sistema los completa en forma automática, según los datos de usuario registrados en el servicio de distribución eléctrica, se deberán cargar los datos faltantes:

- CUIT
- Teléfono
- Padrón municipal
- Expediente Municipal

IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE TECNICO

ENERGÍA DISTRIBUIDA



1 - Validar correo > 2 - Datos solicitante > 3 - Representante técnico > 4 - Ubicación del sistema > 5 - Información del Equipamiento > 6 - Modalidad de conexión > 7 - Carga de archivos > 8 - Revise su Información

IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE TÉCNICO

CUIT (Sin guiones) CUIT (Sin guiones)	Nombre y Apellido / Razón Social Nombre y Apellido / Razón Social
Correo electrónico correo	Teléfono Teléfono

[Siguiente](#)

En esta pantalla se deberán cargar los datos del representante técnico, el cual debe ser un profesional matriculado.

UBICACIÓN DEL SISTEMA

ENERGÍA DISTRIBUIDA

1 - Validar correo > 2 - Datos solicitante > 3 - Representante técnico > **4 - Ubicación del sistema** > 5 - Información del Equipamiento > 6 - Modalidad de conexión > 7 - Carga de archivos > 8 - Revise su Información

Datos ubicación Sistema Generación/Almacenamiento

Domicilio de emplazamiento

Departamento Localidad

Siguiente

Esta pantalla deberá ser completada por los datos en que esta localizado el sistema de generación.

INFORMACION DEL EQUIPAMIENTO

1 - Validar correo > 2 - Datos solicitante > 3 - Representante técnico > 4 - Ubicación del sistema > **5 - Información del Equipamiento** > 6 - Modalidad de conexión > 7 - Carga de archivos > 8 - Revise su Información

Información del Equipamiento

Fuente de energía

Especificaciones Técnicas

Potencia Total de Generación(kW)	Potencia Total de Almacenamiento(kW)	Potencia Total de/los Equipo/s de Acople(kW)
<input type="text" value="Potencia Total de Generación"/>	<input type="text" value="Potencia Total de Almacenamiento"/>	<input type="text" value="Potencia Total de/los Equipo/s de Acople"/>

Trifásica Monofásica Posee Limitador de Inyección
 SI NO

Señor Usuario, recuerde que la potencia a instalar no debe superar la potencia contratada.

Siguiente

En esta pantalla se deberán completar los datos del equipamiento de generación, según el siguiente detalle

- **Fuente de energía:** En este campo, se despliega un menú, en el cual hay que seleccionar la fuente de energía renovable correspondiente al equipamiento
- **Potencia Total de Generación(kW):** En este campo se deberá indicar la potencia total de generación, independientemente de la capacidad de los equipos de acople a la red eléctrica, por ejemplo, en caso de generación fotovoltaica, se deberá indicar la potencia total generada por los paneles fotovoltaicos.
- **Potencia Total de Almacenamiento(kW):** En este campo se deberá indicar la capacidad de los equipos de almacenamiento, en caso de que no los hubiera, llenar este campo con cero.
- **Potencia Total de/los Equipo/s de Acople(kW):** En este campo de deberá indicar la potencia de los equipos de acople a la red (Inversores, convertidores de frecuencia, etc.)

Luego de deberá seleccionar el tipo de tensión del equipamiento (trifásica-monofásica) y en caso de poseer limitador de inyección, el ajuste de este.

MODALIDAD DE CONEXION

ENERGÍA DISTRIBUÍDA

 EPRE
Entidad Promotora
Regulador Eléctrico

1- Validar correo > 2- Datos solicitante > 3- Representante técnico > 4- Ubicación del sistema > 5- Información del Equipamiento > **6- Modalidad de conexión** > 7- Carga de archivos
> 8- Revise su Información

Modalidad de conexión

<p>Usuario Generador</p> <p><input checked="" type="radio"/> Punto de Suministro</p> <p><input type="radio"/> Punto de solo Inyección</p>	<p>Usuario Generador Colectivo</p> <p><input type="radio"/> Punto de solo Inyección</p>
---	---

Siguiente

En esta pantalla se deberá seleccionar la modalidad de conexión, de acuerdo con las modalidades vigentes según la resolución 1/2022.

En caso de punto de solo inyección, se deberá indicar los porcentajes y los usuarios que harán uso del crédito por energía volcada.

CARGA DE ARCHIVOS

En esta pantalla se procede a la carga de los archivos que se requieren, de acuerdo con lo indicado en el inicio de este documento.

REVISE SU INFORMACION

En esta pantalla, se muestra toda la información cargada y la documentación adjuntada, nos permite editar la información y reemplazar alguno de los archivos cargados.

Una vez realizada la verificación, se deberá dar clic en Guardar y Finalizar, con lo cual se creara la nueva SET, le llegara al usuario un correo en el que se le informaran la creación de un nuevo expediente, y los pasos a seguir.